

MB872MP-B 支援的擴充卡和線材

品牌	擴充卡		相容線材
Broadcom (HBA)	9500-8i (8 Ports)	9500-16i	<p>Slimline SAS 8-Lane 轉 2 x OCulink 4-Lane 接口線材 (SFF-8654 8i 轉 2 x SFF-8611 4i) 下載 pin 腳 配置圖</p> <p>請將您要用於相容性檢查的線材的 pin 腳配置圖 發送 給我們</p> <p>已知可相容線材: ICY DOCK MB206L-B Serial Cable SLSP-8X-11X2-0.5M Serial Cable SLSP-8X-11X2-1M Micro SATA Cables MIC74-8401 SuperMicro CBL-SAST-0816</p>
Broadcom (MegaRAID)	9560-8i (8 Ports)	9580-8i8e (8 Ports) (僅 SFF-8643)	<p><i>注意 1: 本公司 NVMe 產品與 Broadcom 9500 系列及其韌體版本 20(Phase 20)之後控制卡，確認有已知的相容性問題；若搭配 ICY DOCK NVMe 產品可能導致系統無法偵測到硬碟或讀取問題。ICY DOCK 目前已積極與 Broadcom 共同尋求解決方案，並會再提供有效的更新方案。現今，若您現在已同時搭配本公司 NVMe 產品，和 Broadcom 9500 系列產品，請勿更新 Broadcom 9500 系列控制卡的韌體版本 20(Phase 20)或更之後的版本。謝謝您的合作!</i></p> <p><i>注意 2: 以上網站不隸屬於 ICY DOCK，不針對其產品和服務負責。</i></p>
	9560-16i		
Broadcom (HBA)	HBA 9400-8i	HBA 9400-16i	<p>Mini-SAS HD 4-Lane 轉 Oculink 4-Lane 接口線材 (SFF-8643 4i 轉 SFF-8611 4i) 下載 pin 腳 配置圖</p> <p>已知可相容線材: Micro SATA Cables RML42-0501</p> <p>Mini-SAS HD 8-Lane 轉 2 x Oculink 4-Lane 接口線材 (SFF-8643 8i 轉 2 x SFF-8611 4i) 下載 pin 腳 配置圖</p>
	HBA 9400-8i8e	HBA 9405W-16i	
Broadcom (MegaRAID)	MegaRAID 9440-8i	MegaRAID 9460-8i	<p>已知可相容線材: Broadcom 05-50062-00</p> <p>請將您要用於相容性檢查的線材的 pin 腳配置圖 發送 給我們</p> <p><i>注意: 以上網站不隸屬於 ICY DOCK，不針對其產品和服務負責。</i></p>
	MegaRAID 9460-16i	MegaRAID 9480-8i8e	